



## **Bedienungsanleitung** **Das Arbeiten mit dem Fixiergerät,** **zum Golddruck mit TERRA "High Sensitiv Folie"**

### **Transportbanner:**

Fertigen Sie ein passendes Transportbanner aus den 1200 mm langen Bannerpapier an (siehe Skizze). Falten Sie nach ca. 8 cm eine Lasche zum Einlegen des Materials. Wenn der Druck weiter vom Ende beginnt, vergrößern Sie die Lasche entsprechend.

Dieses Bannerpapiere können Sie bei TERRA Software beziehen.

### **Fixierung:**

- Gerät einschalten und die mittlere Heizstufe wählen (100-125)
- nach 5-8 Minuten ist die eingestellte Temperatur erreicht, die Temperaturlampe hört auf zu blinken und das Gerät piept einmal
- Erstellen Sie eine schwarz bedruckte Schleife mit TERRA Schleife. Für ein optimales Ergebnis sollte der "Erweiterte Schwarzdruck" eingeschaltet werden
- Die vorher schwarz bedruckte Schleife wird nun auf das Transportbanner gelegt. Auf die Schleife wird nun die TERRA "High Sensitiv Folie" gelegt (die Goldseite zeigt nach oben). Die Folie muss so abgemessen sein, dass der Schriftbereich abgedeckt ist und die Folie bis mindestens 1 cm unter die obere Lasche des Transportbanners reicht. Nun kann fixiert werden

### **Achtung:**

- *Verwenden Sie unbedingt das Transportbanner, damit Schleife und Folie gemeinsam sauber durchgezogen werden können*
  - *Achten Sie darauf, dass die Folie mit der grauen Seite nach unten (glänzende Seite nach oben) auf die Schleife aufgelegt wird. Wenn die Folie mit der falschen Seite nach oben eingelegt wird, kann dies zur Beschädigung des Gerätes führen*
  - *Achten Sie darauf, dass die Folie nicht über das Schleifenende hinausragt, da es ansonsten evt. zu Transportproblemen führen kann*
- Nach dem Durchlauf wird das Transportbanner entfernt (dieses können Sie mehrere male benutzen), die Folie kann vorsichtig abgezogen werden. Wir empfehlen, die Folie noch abkühlen zu lassen, bevor sie abgezogen wird.

